

www.reduktor.nt-rt.ru

## Мотор – редуктор планетарный:

# 1МПз



### Мотор-редукторы 1МПз

Технические характеристики одноступенчатых мотор-редукторов типа 1МПз.

Типоразмер мотор-редуктора	1МПз-31,5	1МПз-40	1МПз-50
Радиус расположения осей вращения саттелитов, мм	31,5	40	50
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.	112 - 280	100 - 280	112 - 224
Номинальный крутящий момент, Нм	114 - 210	62 - 375	440 - 660
КПД, %	72 - 86	80 - 85	81 - 86
Масса, кг, не более (в зависимости от типоразмера электродвигателя)	53 - 63	27 - 113	97 - 180

### Мотор-редукторы 1МПз2

Технические характеристики двухступенчатых мотор-редукторов типа 1МПз2.

Типоразмер мотор-редуктора	1МПз2-31,5	1МПз2-40	1МПз2-50	1МПз2-80
Радиус расположения осей саттелитов, мм	31,5	40	50	80
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.	18 - 90			
Номинальный крутящий момент, Нм	117 - 225	224 - 375	473 - 680	1100 - 2000
КПД, %	54 - 80	65 - 80	75 - 85	80 - 86
Масса, кг, не более (в зависимости от типоразмера электродвигателя)	33 - 40	43 - 62	85 - 97	230

### Мотор-редукторы 1МПз3

Технические характеристики трехступенчатых мотор-редукторов типа 1МПз3.

Типоразмер мотор-редуктора	1МПз3-31,5	1МПз3-40	1МПз3-50
Радиус расположения осей вращения саттелитов, мм	31,5	40	50
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.	3,55-16	100 - 280	112 - 224
Номинальный крутящий момент, Нм	103 - 230	200 - 375	445 - 750
КПД, %	65	50 - 65	65 - 75
Масса, кг, не более	27	48	68

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;  
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;  
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;  
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rkd@nt-rt.ru